



LINARIX Linearer Sensor

LU0-S401G-1312-3D9A-2RW

POSITAL
FRABA



Allgemeine Daten

Allgemeine Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Spannungsversorgung | 4.5 - 30 VDC |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1.0 W |
| Einschaltzeit | < 1 s |
| Betriebstemperatur | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80 °C (+176 °F) |
| Gewicht | 680 g (1.50 lb) |
| Schutzart (Drehgeber) | IP54 |
| EMC: Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 |
| EMV: Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Maximale Messlänge | 3,00 m |
| Messweg/ Seiltrommelumdrehung | 200 mm |
| Material Messseil | Kunststoff-beschichteter Edelstahl |
| Durchmesser Messseil | 0,87 mm |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Material Seilzug-Gehäuse | Zinkdruckguss |
| Max. Seilgeschwindigkeit | 0,8 m / s |
| Max. Seilbeschleunigung | 1,0 g |

POSITAL

FRABA



| | |
|-------------------|-----------------|
| Max. Auszugskraft | 3,0 N |
| Min. Einzugskraft | 2,5 N |
| Lebensdauer | Nicht verfügbar |
| Seilanschluss | Gewindebolzen |

Daten des Sensors

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Technologie | Magnetisch ($\leq 0.09^\circ$) |
| Genauigkeit | $\pm 0,012$ % FSO |
| Wiederholbarkeit | $\pm 0,005$ % FSO |
| Auflösung [Drehgeber - Singleturn] | 12 bit |
| Auflösung [Drehgeber - Multiturn] | 13 bit |
| Ca. lineare Auflösung | 48.8 μm |
| Ausgabe-Code | Gray |

Schnittstelle

| | |
|------------------------------|---|
| Schnittstelle | SSI mit Taster und LEDs |
| Programmierfunktionen | Absolut: Auflösung, Umdrehungen, Code, Preset |
| Manuelle Funktionen | Presetwert + Komplement via Kabel oder Steckverbinder |
| Zykluszeit der Schnittstelle | $\geq 25 \mu\text{s}$ |

Ausgänge

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Ausgangstreiber | RS422 |
| Stromaufnahme | Desc |
| Takteingang | RS 422, via Optokoppler |
| Taktfrequenz | 100 kHz - 2 MHz |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| MTTF | 350 years @ 40 °C |

Elektrischer Anschluss

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Verbindungsausrichtung | Radial |
| Verbindungsausrichtung | Radial 9 |
| Kabellänge | 2 m [79"] |
| Leiterquerschnitt | 0,14 mm ² / AWG 26 |
| Material / Art | PVC |
| Kabeldurchmesser | 6 mm (0,24 in) |

Data Sheet

Printed at 8-08-2018 15:08

POSITAL

FRABA



| | |
|-----------------------|---|
| Minimaler Biegeradius | 46 mm (1.81") fest verlegt, 61 mm (2.4") flexibel verlegt |
|-----------------------|---|

Lebenszyklus

| | |
|--------------|---------|
| Lebenszyklus | Bewährt |
|--------------|---------|

Anschlussplan

| SIGNAL | KABELFARBE |
|--------------|-------------|
| Power Supply | Braun |
| GND | Weiß |
| Preset | Blau |
| Data+ | Grau |
| Data- | Rosa |
| Clock+ | Grün |
| Clock- | Gelb |
| DIR | Rot |
| Shielding | Abschirmung |

Maßzeichnung



[2D Zeichnung](#)

Zubehör

Anzeigenmodule
AP21-00 SSI Display
AP21-DA SSI Display (4 dig. + analog o/p)
DiMod-P SSI Display
Konfiguration/ Schnittstellen Zubehör
SSI2USB Adapter DB15 (VA01)

Kontakt



Contact Us

POSITAL

FRABA



Alle Maße in mm [inch]. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen sind nur zu allgemeinen Präsentation gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.